

Unité de commande centrale de base DCN-CCUB2

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Solution économique pour les systèmes de base DCN Next Generation
- ▶ Jusqu'à 245 postes de contribution câblés
- ▶ Connexion Ethernet pour ordinateurs de configuration et de contrôle

L'unité de commande centrale inclut des fonctions de contrôle des microphones câblés des délégués, de distribution de l'interprétation simultanée et de direction des séances de vote, le tout sans intervention d'un opérateur.

Reliée à un ordinateur, cette unité de commande offre plus de subtilités en matière de contrôle de conférence. Les utilisateurs peuvent accéder à une gamme complète de modules logiciels ayant chacun une fonction spécifique en matière de contrôle et de surveillance de conférence. Ces modules améliorent considérablement les capacités de gestion de conférence. En cas de panne de l'ordinateur, cette unité de commande passe en mode autonome, ce qui permet à la conférence de suivre son cours.

Fonctions de base

- Pour systèmes DCN Next Generation câblés
- Fonctions de base de gestion des microphones
- Quatre modes de fonctionnement des microphones :
 - Ouvert : bouton de commande du microphone avec demande de prise de parole (auto)
 - Prioritaire : bouton de commande du microphone avec priorité sur les microphones actifs (« premier entré, premier sorti »)
 - Voix : microphones activés par la voix
 - Touche d'activation parole : maintenir le bouton enfoncé pour parler
- Nombre de microphones ouverts entre 1 et 4
- Configuration de l'unité de commande centrale et du système via un écran et un bouton rotatif/poussoir
- Contrôle de base pour les procédures de vote parlementaire. Les délégués peuvent sélectionner « Présent », « Oui », « Non » et « Abstention ». L'unité président Concentus peut démarrer, arrêter et suspendre le vote. Les résultats finaux peuvent être affichés sur les écrans de salle et sur les écrans LCD des postes.
- Une fonction d'annonce, qui déclenche une sonnerie de vote. Grâce à cette sonnerie, le président peut indiquer que la séance de vote va commencer.
- Fonction d'interprétation simultanée avec 31 canaux de langue plus un canal d'intervenant
- Diffusion de 31 canaux de langue plus un canal d'intervenant vers les sélecteurs de canal câblés DCN
- Fonction interphone de base avec possibilité d'affecter l'opérateur d'interphone et le président d'interphone (tous deux peuvent être appelés à partir du pupitre d'interprétation)
- Contrôle automatique autonome des caméras
- Fonctions de conférence avancées avec utilisation du logiciel de commande PC ou de contrôleurs à distance

- Sensibilité réglable des entrées audio
- Niveau réglable des sorties audio
- Dispositif d'insertion audio destiné à connecter des périphériques externes de traitement audio ou des coupleurs téléphoniques
- Un nom unique peut être attribué à l'unité de commande centrale par l'installateur pour l'identifier plus facilement
- Mesures du vumètre pour contrôler les entrées et sorties audio. Le système audio peut être contrôlé à l'aide d'un casque.
- Boîtier 19" (2U) pour montage sur bureau ou en rack
- Poignées de transport

Commandes et voyants

Vue avant

- Interrupteur marche/arrêt
- Écran LCD 2 x 16 caractères pour l'affichage des informations d'état et la configuration de l'unité
- Bouton rotatif pour parcourir les menus à l'écran LCD

Arrière

- Trois voyants rouges de surcharge pour les sorties réseau DCN
- Témoins LED vert et jaune d'activité Ethernet

Interconnexions

Vue avant

- Une sortie casque stéréo de 3,5 mm

Arrière

- Prise secteur européenne avec fusible intégré
- Trois connecteurs de sortie DCN dotés de dispositif de verrouillage
- Deux entrées de ligne audio stéréo non symétriques Cinch
- Une sortie de ligne audio XLR à 3 pôles symétrique
- Deux sorties de ligne audio stéréo Cinch non symétriques
- Une connexion Ethernet pour ordinateur de contrôle ou interface de commande personnalisée
- Un connecteur de données série RS-232 pour le contrôle des caméras

Région	Certification
Europe	CE

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Unité de commande centrale de base DCN-CCUB2
1	Jeu de supports de montage pour rack 19"
1	Jeu de pieds
1	Manuel d'installation et d'utilisation du système sur DVD
1	Cordon d'alimentation américain
1	Cordon d'alimentation européen

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	100-240 Vca 50-60 Hz
Consommation	295 W
Alimentation du système DCN	40 Vcc, 85 W max. par prise DCN
Alimentation totale	255 W
Connexion RS-232	1 x connecteur D-Sub femelle à 9 pôles
Réponse en fréquence	30 Hz - 20 kHz (-3 dB au niveau nominal)
Taux d'harmoniques au niveau nominal	< 0,5 %
Atténuation diaphonie	> 85 dB à 1 kHz
Plage dynamique	> 90 dB
Rapport Signal/Bruit	> 87 dBA

Entrées audio

Entrée nominale Cinch	-24 dBV (+/- 6 dB)
Entrée maximale Cinch	+0 dBV

Sorties audio

Sortie nominale XLR	-12 dBV (+6 / -24 dB)
Sortie maximale XLR	+12 dBV
Sortie nominale Cinch	-24 dBV (+6 / -24 dB)
Sortie maximale Cinch	+0 dBV

Caractéristiques mécaniques

Montage	Posé sur bureau ou monté en rack 19"
Dimensions (H x l x P)	
pour utilisation sur table, avec pieds	92 x 440 x 400 mm
pour utilisation en rack 19", avec supports	88 x 483 x 400 mm
devant les supports	40 mm
derrière les supports	360 mm
Poids	7,9 kg
Couleur	Anthracite (PH 10736) avec argent

Informations de commande

Unité de commande centrale de base DCN-CCUB2

Fonctions de contrôle des microphones des délégués, de diffusion de l'interprétation simultanée et de direction des séances de vote.

Numéro de commande **DCN-CCUB2**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us