

Poste multimédia DCN multimédia

www.boschsecurity.fr



Le poste multimédia est essentiel pour les conseils locaux et régionaux et est idéal lorsque du contenu multimédia est requis. Le poste multimédia se branche et se débranche facilement du système à l'aide du câblage réseau système, ce qui permet de configurer le système de manière rapide et efficace.

Le poste multimédia peut être simplement posé ou fixé à la table à l'aide des vis de montage.

Le poste multimédia peut être configuré à distance en tant que siège président ou participant et est doté d'une fonction de désactivation à distance pour économiser de l'énergie. Il offre une qualité audio parfaite et comporte un microphone enfichable (à commander séparément).

Les postes multimédias peuvent être connectés selon une configuration en bus simple. Sinon, les postes peuvent être connectés selon la configuration en étoile où chaque poste est connecté à un switch PoE avec un câble individuel standard CAT-5e (ou supérieur). Les connecteurs se trouvent sous les postes, de façon à garantir une installation du système nette et propre.

Fonctions de base

Commandes et voyants

- Écran couleur graphique tactile capacitif 7" comprenant :
 - Exploration des données de l'ordre du jour et de la réunion.

- ▶ Écran tactile capacitif 7"
- ▶ Microphone enfichable discret
- ▶ Haut-parleur deux voies intégré
- ▶ Vidéo, contenu de la réunion et accès à internet
- ▶ Ajouter des fonctionnalités via un logiciel et des applications tierces/personnalisées

- Navigation Internet.
- Vidéo en direct (par ex. montrant l'orateur actuel).
- Gestion de la réunion pour le président.
- Réglage du volume du casque.
- Possibilité d'ajouter une application tierce pour Android.
- Cette fonctionnalité peut être améliorée par l'ajout de logiciels.
- Récupération de document :
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Texte brut (.txt).
- Codecs images :
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Codecs audio :
 - AAC (.aac, .3gp, .mp4, .m4a, .ts).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Midi (.mid).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).

- Codecs vidéo
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Microphone enfichable.
- Caméra 3 mégapixels intégrée pour utilisation ultérieure.
- Haut-parleur deux voies intégré.
- Bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole ».
- Bouton de microphone « muet » ou « priorité au président ».
- Indicateurs affichant : état d'activation du microphone, demande de prise de parole et autorisation de prise de parole.
- Système de haut-parleur à deux voies.

Interconnexions

- Prise pour microphone enfichable.
- 2 connexions compatibles RJ45 pour l'alimentation et la communication du système.
- Prise stéréo 3,5 mm pour des écouteurs, un microphone externe ou le microphone d'un casque.
- Installation plug-and-play à chaud.
- Dispositif permettant de fixer un support magnétique pour l'identification du participant.

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Composants inclus

Quantité	Composants
1	DCNM-MMD Poste multimédia DCN multimédia

Spécifications techniques

Généralités

Taille d'écran	7 pouces, 1024 x 600 pixels
Type d'écran	Multipoint capacitif
Système d'exploitation	Android 4.03

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	48 Vcc IEEE 802.3 Type 2
Consommation	11,3 W
Réponse en fréquence	de 100 Hz à 20 kHz (-3 dB au niveau nominal)
Taux de distorsion d'harmoniques au niveau nominal	< 0,01 %
Plage dynamique	96 dB (14-110 dB SPL)
Rapport signal à bruit	66 dB par rapport à la hauteur du niveau nominal 30 dB

Entrées audio

Niveau d'entrée nominal du microphone	80 dB conformément à CEI60914
Niveau d'entrée maximal du microphone	110 dB conformément à CEI60914
Niveau d'entrée nominal du microphone externe	-38 dBV
Niveau d'entrée maximal du microphone externe	-25 dBV

Sorties audio

Sortie nominale du haut-parleur	72 dB SPL @ 0,5 m
Sortie maximale du haut-parleur	90 dB NPA
Sortie nominale du casque	-3 dBV
Sortie maximale du casque	0 dBV

Caractéristiques mécaniques

Montage	De bureau
Dimensions (H x l x P)	75 x 312 x 175 mm
Poids	1,85 kg
Couleur	Noir trafic RAL 9017 Gris perle clair RAL 9022

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C à +35 °C
Température de stockage	-20 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %, > 5 %

Informations de commande

Poste multimédia DCN multimédia

Poste de conférence multimédia avec écran tactile capacitif. Le microphone et les câbles sont à commander séparément.

Numéro de commande **DCNM-MMD**

Accessoires

Microphone à haute directivité DCN multimédia

Microphone haute directivité DCN multimedia pour poste DCN multimedia.

Numéro de commande **DCNM-HDMIC**

Microphone à col de cygne court DCN Multimedia

Microphone à col de cygne court DCN Multimedia pour périphérique DCN Multimedia.

Numéro de commande **DCNM-MICS**

Microphone à col de cygne long DCN Multimedia

Microphone à col de cygne long DCN Multimedia pour périphérique DCN Multimedia.

Numéro de commande **DCNM-MICL**

**Support pour le nom du participant DCN multimédia
(25 pcs)**

Support de carte d'identification à fixer à l'arrière du poste multimédia DCN Multimedia (DCNM-MMD).

Numéro de commande **DCNM-NCH**

Feuillet métallique antireflet DCN Multimedia (25 pcs)

Le feuillet métallique antireflet DCN Multimedia permet d'éviter les reflets indésirables provenant des lumières du plafond et de protéger l'écran LCD du poste multimédia (DCNM-MMD).

Numéro de commande **DCNM-MMDSP**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantique 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us